

AFTI 22



Noir

- ➔ 14 mémoires + carte mémoire
- ➔ 9 mélodies de sonnerie
- ➔ FV/ DC* (* hors CE)
- ➔ Position bureau ou murale

- 14 mémoires(dont 4 directes) + carte mémoire
- Volume combiné réglable: 6 niveaux
- Sonnerie réglable : 9 mélodies + 3 niveaux + coupure
- Led indicateur de sonnerie
- Touche Bis
- Touche Secret + led
- Touche R
- Compatible appareil auditif
- Numérotation FV/ DC* (* hors CE uniquement)
- Position bureau ou murale
- Cordon 3 mètres + prise RJ 45 + France Telecom